



הוראות התקנה:

פנס קלאסקי
PY-LED120

הוראות התקנה בראש עמוד 2-2.5"

1. הוצא את גוף התאורה מהארזה.
2. פתח בעזרת מברג (+) את 4 הברגים בתחתית גוף התאורה, והפוך אותה (*1).
3. השחל את כבל ההזנה בחור הפנימי הרחב יותר הנמצא ליד החור של הבורג (*2).
4. סגור את 4 הברגים, כך שהסוגר המזוהב כלפי מטה.
5. השחל את כבל הזינה לעמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד.
6. הלבש את הפנס על ראש העמוד, כוון את הגוף לפי החץ המסומן במדבקה ליד הלדים לכיוון שטח ההארה הרצוי, וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף.
7. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
8. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

30W-100W	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
120 lm/W	יעילות אורית
70<	CRI
IP65	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
60° עד -40C °	טמפרטורת עבודה
HP Winner	יצרן הלד
Phillips	דרייבר
1-10 V	תקשורת
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה