

הוראות התקנה:

עמוד אור חלבי
JOL21004-114

1. וודא כי הותקנו ברגי יסוד ושהם מתאימים לפלטה של עמוד התאורה
2. הסר את האריזה מעמוד התאורה
3. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
4. השחל את כבל ההזנה לעמוד וחבר למגש החיבורים בפתח העמוד (את הפתח ניתן לפתוח באמצעות 2 ברגי אלן)
5. הנח את העמוד על ברגי היסוד וסגור כל בורג עם שייבה ואום מתאימים.
6. העבר את המא"ז למצב ON וחבר את החשמל לבדיקת התאורה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את עמוד התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

30-80w	הספקים
3000K	גוון האור
80 lm/W	יעילות אורית
>80	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-25C°~55C°	טמפרטורת עבודה
LUXEON 3030	יצרן הLED
JOLIET	דרייבר
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה