



הוראות התקנה:

**פנס OPCITY III
LUX-SLC-25-180W
הוראות התקנה לראש עמוד/צד מתכוון 2"**

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. במידה ויש, הברג את הנמה בעדינות בתושבת מעל הפנס.
4. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד.
5. הלבש את הפנס על ראש העמוד וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף (ניתן לכוון את זווית הזרוע באמצעות שחרור הבורג וסגירתו לאחר הכיוון).
6. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
7. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

25-180W	הספקים
3000K/4000K	גוון האור
150lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
L90 90,000H	אורך חיים
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-30C° ~ 45C°	טמפרטורת עבודה
LUMILEDS SAN'AN 5050	סוג ויצרן הLED
PHILIPS/MeanWell	דרייבר
SPD 10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
NEMA ,1-10V, DALI, LORAWAN	תקשורת (אופציונלי)
CLASS 1	סוג הארקה